

6

ングする。

防水ジョイントボックス (市販品)の中で、電源電線 (アース線含む)を付属の差込形コネクタと キャップを使い、結線する。

コーキング材は

拭き取ってください

■電源電線はVVFケーブルφ1.6またはφ2を使用 してください。

細い心線の電源電線を使用すると、発熱により発 火のおそれがあります。


■電源電線は途中で切断しないでください。

■本体電源電線の白色側を屋内配線の接地側に接続 してください。 屋内配線が正しく行われているか、極性確認をし

てください。 ■電源は必ずAC200Vを使用して、電源電線先端 は付属の差込形コネクタの奥まで確実に挿入して

ください。 間違った電源を使用したり不十分な配線をすると、 火災や故障の原因となります。

■電源電線はバンドなどで束ねて収納しないでくだ さい。発熱により発火のおそれがあります。 ■プラグは使用しないでください。



■必ずシリコンコーキングしてください。シリコンコーキング

しないと、機器内部に雨水が浸入します。

お願い VVF線が見えないように 差込形コネクタは付属 コルゲートチューブを 押し込む のキャップを奥まで被 コルゲートチューブ 押し込む せてください。

「閉」の状態

リモコンの取り付け

1.取り付け位置を決定する。

■リモコンには約300mmの落下防止チェーンが付いています。 (取り付け位置はお客様とご相談のうえ決定してください) 浴室外設置の場合

■浴室のドアを開けてリモコン受信部に向けて無理なく 操作できる位置に設置してください。

浴室内設置の場合

■シャワーなどの水がかかりにくい場所に設置して

ください。


■浴槽の上は避けてください。 ■取り付ける高さは浴槽より650mm以上高くしてください。「~」に合わせる。

■洗い場側の壁面に取り付けてください。 (製品を取り付けている壁面への設置はしないでください。)

2.リモコンホルダーを付属のタッピンねじ(2個)で 固定する。

■取り付け位置が石こうボードやタイルなどの場合、 ねじが取り付かないことがありますので、その際は 市販のアンカープラグを使用してください。

■浴室内設置の場合はねじ穴は必ずシリコンでコーキ ング処理を行ってください。 はみ出したシリコンコーキング材は拭き取ってくだ



ホルダー タッピンねじ

 $(\phi 4 \times 16)$


■電池ふたを開閉するときはメダルなどを使用してください。 ドライバーを使用するとロックが破損する可能性があります。 ■電池ふたのロックは表示されているマークの範囲位置を超え ないように回してください。

3.リモコンに電池を入れる。

ランドリーパイプの取り付け

右記の位置に、ランドリーパイプ(別売品)を取り付ける。

■指定の寸法以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。



取扱説明書の「使いかた」のページを参照し、試運転を行い異常がないか確認する。 異常についての内容、処置については取扱説明書の「故障かな!?」のページを参照する。

■引き渡しまで期間があく場合は、試運転確認後、リモコンの電池を抜き、取扱説明書とともにお客様にお渡しください。 <試運転の内容>

各モードのボタンを押して、正常に動作していることを確認する。(全モード) 止ボタンを押して、運転を停止させる。

右記の確認表に従い、 確実に施工したかを 再度確認してください。 施工できていれば 🗸 チェックを記入してく ださい。

チェック内容	チェック欄
製品はしっかり付いていますか?	
製品の周囲に適切なすき間がありますか? ([1]設置位置の決定を参照)	
ランドリーパイプの取り付け位置は正しいですか? ([8] ランドリーパイプの取り付けを参照)	
異常音はありませんか?	
電源電線・アース線の接続は確実に行われていますか?	·

電源は単相AC200Vに接続されていますか? (AC100Vに接続されると動作しません)

試運転のあとは

■工事店様へ 施工後は、同梱の「取扱説明書(保証書付き)・所有者票セット」をお客様へお渡ししてから、製品の使いかた を説明してください。取扱説明書に付属の保証書には、店名および取付日を必ず記入してください。

24UW54250ATO